

ED 32



Naxpro-Truss ED 32 mit Stromschiene

Die ED32-Traversen basieren auf der FD32-Baureihe, sind aber im Gegensatz zu der Standardausführung mit einer zusätzlichen Stromschiene ausgerüstet, die einen sauberen und flexiblen Anschluss unterschiedlichster Beleuchtungs- und Veranstaltungstechnik ermöglicht.

Bei der Montage von Traversenkonstruktionen bieten Stromschientraversen klare Vorteile: Es müssen keine zusätzlichen Kabel installiert werden, der Auf- und Abbau gestaltet sich schneller und unattraktiver Kabelsalat wird vermieden. Da alle installierten Geräte flexibel positioniert werden können, bieten sich Stromschientraversen überall dort an, wo Strahler regelmäßig umgehängt werden müssen, z.B. in Möbelhäusern, Autohäusern und Baumärkten.



Belastungstabelle vertikal

Spannweite (m)	Aluprofil mit Schelle		Aluprofil mit Stromschienenadapter		mittige Einzellast	Durchbiegung
	gleichmäßig verteilte Last	Durchbiegung	gleichmäßig verteilte Last	Durchbiegung		
m	kg/m	mm	kg/m	mm	kg	mm
1,0	571,5	0,1	30,0	0,0	331,0*	0,1
2,0	285,2	0,9	30,0	0,1	286,0*	0,7
3,0	183,1	3,0	30,0	0,5	245,0*	2,2
4,0	133,8	7,0	30,0	1,7	214,0*	4,5
5,0	99,9	12,9	30,0	4,1	187,0*	7,9
6,0	68,7	18,6	30,0	8,5	167,0*	12,3
7,0	49,9	25,3	30,0	15,7	148,0*	17,6
8,0	37,6	33,1	30,0	26,8	134,0*	24,2
9,0	29,3	42,0	29,3	42,0	120,0*	31,5
10,0	23,3	52,0	23,3	52,0	109,0*	40,3
11,0	18,8	63,0	18,8	63,0	98,0*	49,7
12,0	15,5	75,1	15,5	75,1	90,0*	60,7
13,0	12,8	88,4	12,8	88,4	82,0*	72,5
14,0	10,7	102,8	10,7	102,8	74,0*	85,5
15,0	9,1	118,3	9,1	118,3	68,0	99,9
16,0	7,7	135,0	7,7	135,0	61,5	114,8

* begrenzt durch Interaktion bei Versatz / Maßgebend ist der Versatz am Verbinder
Hohe Gleichlasten sind idealisiert zu verstehen. Die Lasteinleitung hat im Knoten zu erfolgen. Das obere Hauptrohr muss min. alle 112,10 cm seitlich gehalten werden! Die Belastungswerte sind unter Verwendung von 10,9 Bolzen berechnet.



Spezifikationen

Breite: 290 mm
Tragrohr: 50 x 2 mm
Füllstäbe: 20 x 2 mm

Legierung: EN-AW 6082 T6
Traverse: EN-AW 6060 T6
Stromschiene: EN-AW 6060 T6

Inkl. Verbindungsset

